拾 い 表（主材＋付属材）

付属材は品目ごとのルールで自動に数えた値です　　2026年10月22日

主材

No	品名	規格	数量	単位	施工・区間
1	ねじなし電線管	E19 天井内	140.0	m	隠ぺい・24区間
2	ねじなし電線管	E25 機械室	36.0	m	露出・8区間
3	PF管	PF16	260.0	m	隠ぺい・44区間
4	VVFケーブル	2.0mm-3C	420.0	m	隠ぺい・53区間
5	VVFケーブル	1.6mm-2C	380.0	m	隠ぺい・48区間
6	CVTケーブル	22sq	48.0	m	隠ぺい・2区間
7	ケーブルラック	W300	18.0	m	露出・1区間
8	アウトレットボックス	中形四角 浅型	34.0	個	
9	プルボックス	200角	2.0	個	
10	コンセント	2P15A 接地極付 2口	27.0	個	
11	スイッチ	片切	14.0	個	
12	分電盤	L-2 埋込形	1.0	面	

付属材

No	品名	規格	数量	単位	数え方
1	ねじなしカップリング	E19	**39.0**	個	E19 140.0m÷3.66m→39
2	ねじなしボックスコネクタ	E19	**48.0**	個	E19 24区間×2→48
3	絶縁ブッシング	E19	**48.0**	個	E19 24区間×2→48
4	サドル・支持金具	E19	**94.0**	個	E19 140.0m÷1.5m→94
5	ねじなしカップリング	E25	**10.0**	個	E25 36.0m÷3.66m→10
6	ねじなしボックスコネクタ	E25	**16.0**	個	E25 8区間×2→16
7	絶縁ブッシング	E25	**16.0**	個	E25 8区間×2→16
8	サドル・支持金具	E25	**24.0**	個	E25 36.0m÷1.5m→24
9	ノーマルベンド	E25	**4.0**	個	E25 8区間×0.5→4
10	PF カップリング	PF16	**6.0**	個	PF16 260.0m÷50m→6
11	PF ボックスコネクタ	PF16	**88.0**	個	PF16 44区間×2→88
12	サドル・支持金具	PF16	**174.0**	個	PF16 260.0m÷1.5m→174
13	ラック継ぎ金具	W300	**6.0**	組	W300 18.0m÷3m→6
14	吊りボルト W3/8		**17.0**	本	W300 18.0m÷2m→9＋プルボックス 2個×4→8
15	吊り金具・振れ止め	W300	**9.0**	組	W300 18.0m÷2m→9
16	ボンド線（継ぎ部）		**6.0**	本	W300 18.0m÷3m→6
17	端末処理（低圧）		**4.0**	か所	CVTケーブル 2区間×2→4
18	圧着端子	R22	**12.0**	個	CVTケーブル 2区間×6→12

19	差込形コネクタ	2・3 本用	**202.0**	個	VVFケーブル 53区間×2→106＋VVFケーブル 48区間×2→96
20	塗代カバー		**34.0**	個	アウトレットボックス 34個×1→34
21	取付枠		**41.0**	個	コンセント 27個×1→27＋スイッチ 14個×1→14
22	プレート		**41.0**	枚	コンセント 27個×1→27＋スイッチ 14個×1→14
23	盤用アンカーボルト		**4.0**	本	分電盤 1面×4→4

区間の数は、わかっている行は入力値、ほかは長さ ÷ 平均（電線管 6 m・幹線 30 m・VVF 8 m）で見積もっています。支持間隔・定尺は社内の積算基準に合わせて直してください。